

Водонепроницаемая радиостанция Аргут А-54



Аргут А-54 в профессиональном исполнении класса защиты IP67. Ударопрочный пластик (АВС-РС) и высокая мощность (1 Ватт) встроенного динамика дают возможность использовать её в самых экстремальных условиях. Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея 2300 mAh обеспечит максимальное время работы без подзарядки. «Умное» зарядное устройство со светодиодным индикатором вовремя оповестит Вас о завершении процесса зарядки АКБ. 199 каналов, набор частоты с DTMF клавиатуры. FM-приемник. Изменяемый шаг настройки сетки частот. Светодиодная индикация зарядного устройства.

Максимально информативная, мощная, надёжная.

Технические характеристики

Частотный диапазон, МГц: 400-480

Шаг сетки частот, МГц: 12.5, 25

Шаг частоты, кГц: 5, 6.25, 10, 12.5, 25

Тип модуляции: FM

Минимальная мощность, Вт: 0.5

Максимальная мощность, Вт: 5

Количество каналов: 199

Сканирование: Есть

CTCSS: Есть

DSC: Есть

Соответствие стандартам: IP67

Температурный режим: -30 +60

Габариты, мм: 58 x 97 x 40

Вес, гр: 270

Комплектация

Радиостанция

Антенна

Аккумулятор 2300 мАч, Li-ion

Клипса

Темляк

Зарядное устройство

Инструкция пользователя

Заказать радиостанцию Вы можете в нашем интернет-магазине radiomir-plus.ru или позвонив по телефону +7 495 772 53 58